П-И4

П-И3

КПБ

С2000-КПБ

XT2.5			XT1.1		
1	RS-485 A		Выход1	+	1
2	RS-485 B			-	2
XT2.1			XT1.2		
1	+Uосноб.	12/24 В	Выход2	+	1
2	0 В			-	2
XT2.2			XT1.3		
1	+Uрезерв.	12/24В	Выход3	+	1
2	0 В			-	2
XT2.3			XT1.4		
1	Д+	Давление	Выход4	+	1
2	Д-			-	2
XT2.4			XT1.5		
1	М+	Масса	Выход5	+	1
2	М-			-	2
			XT1.6		
			Выход6	+	1
				-	2

П-И2

БСП 1

С2000-СП1

XT1.2			XT1.3		
6	A	Линия связи RS-485	Реле 1	NC1	7
5	B			COM1	8
XT1.1				NO1	9
2	+U1	Питание С2000-СП1	Реле 2	NC2	10
1	0 В			COM2	11
4	+U2			NO2	12
3	0 В		Реле 3	NC3	13
				COM3	14
				NO3	15
			Реле 4	NC4	16
				COM4	17
				NO4	18

П-Р01

(см. проект 000.000-СОУЗ)

П-И1

БИ1

С2000-БИ

XT1.1		
1	A	Линия связи RS-485
2	B	
XT1.2		
4	+Un	
3	0 В	

ПКУ1

С2000М

XT1.1			XT1.3		
1	A	Линия связи RS-485	RS-232	TxD	5
2	B			DTR	6
XT1.2				GND	7
4	+Un				
3	0 В				

П-Р04

сирена МАЯК-24-КПМ

ПР1

П1.1

КДЛС 1

С2000 -КДЛ

XT1		XT2	
3	RS485A	+ДПЛС	1
4	RS485B	-ДПЛС	2
2	U+	+ДПЛС	3
1	GND	-ДПЛС	4
5	DO		
6	GND		
7	D1		
8	LEDR		
9	LEDG		
9	BEEP		

П-И5

ИПР 513-3А исп.02

ДИП-34А-01-02

П-И6

(см. проект 000.000-СУУД)

КДЛС 2

С2000 -КДЛ

XT1		XT2	
3	RS485A	+ДПЛС	1
4	RS485B	-ДПЛС	2
2	U+	+ДПЛС	3
1	GND	-ДПЛС	4
5	DO		
6	GND		
7	D1		
8	LEDR		
9	LEDG		
9	BEEP		

ИПР 513-3А исп.02

ДИП-34А-01-02

QF1

БП 1

РИП-24 исп.01П

XT1		XT3	
4	L	+24	1
5	⊥	+24	2
6	N	0	3
		0	4

XT4

Uсеть		Uаб		Uвых	
1	2	3	4	5	6

ПК 1

ПК

штатный кабель

USB 1

С2000-USB

XT1	XT2	
A	A	1
B	B	2
0	0	3

Примечание- после расключения блоков питания объединить их "-" контакты, и параллельно соединить тревожные выходы БП подключив на АР2 (1.100-1.101) с установкой оконечного сопротивления Rок=4,7 кОм.

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	000.000-СПС		
						Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
							ПД	8	10
Проверил		Парыпчик				Схема электрическая подключений			
Разраб.		Сергеев							

Копировал